

marantz®



MODEL 50

Rein analoger Stereo-Vollverstärker

Versorgen Sie Ihre Stereoanlage mit 70 Watt reiner Class-A/B-Hochstrom-Leistung – für Klang, der zugleich Autorität und Eleganz ausstrahlt.

- Dank präzise konstruiertem Class-A/B-Verstärker steuert der MODEL 50 Verstärker Ihre Lautsprecher mit beeindruckender Autorität an und offenbart nie zuvor gehörte Details.
- Der Verzicht auf digitale Audiotechnik gewährleistet eine vollkommen intuitive Bedienung. Zudem werden unerwünschte Beeinträchtigungen durch komplexe digitale Schaltungen ausgeschlossen.
- Mit sechs analogen Eingängen, darunter auch ein Plattenspieler-Anschluss, offenbart der MODEL 50 Verstärker den musikalischsten Klang all Ihrer Stereo-Quellkomponenten.
- Die speziell entwickelten HDAM-SA3-Schaltungen sorgen für einen besonders klaren, warmen und raumfüllenden Klang.
- Durch Marantz Musicial Phono-EQ, entdecken Sie nie zuvor gehörte Details auf Ihren Schallplatten.
- Das legendäre Bullaugen-Display zeigt auch den Lautstärkepegel an und lässt sich selbst aus einiger Entfernung gut ablesen.



The Most Musical Sound

MODEL 50

Technische Spezifikationen



Features	
Kanäle	2
Stromgegenkopplung	Ja
Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium	Nein / Ja / Nein
HDAM Version	SA2, SA3
Leistungstransformator: Ringkern / EI-Kern	Ja / Nein
Hochwertige Audiokomponenten	Ja
Marantz individuelle Komponenten	Ja
Symmetrisches Platinen-Layout	Ja
Aluminium-Kühlkörper	Ja
Balance / Bass / Treble / Loudness	Ja / Ja / Ja / Nein
Eingänge / Ausgänge	
Audio Eingänge	6
Phono-Eingang: MM / MC	Ja / Nein
Audio Ausgänge	1
Balanced Ein- / Ausgang	Nein / Nein
Pre-out / Main-in	Ja + subwoofer / Nein
Endstufen-Direkteingang	Ja
Vergoldete Cinch Anschlüsse	Ja
Speaker A / B	Ja
Lautsprecher-Terminal	SPKT-1+
Anzahl an Terminals	4
Fernbedienungs-Bus	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Weiteres	
Lineare Stromversorgung im Betrieb	Ja
Lineare Lautstärkesteuerung	Ja
Schottky Dioden	Ja
Massive Kühlkörper	Ja
Doppelte Bodenplatte	dreifach
Rauscharmes OLED-Display	Ja
Source Direct	Ja
Power Amp direct	Ja

Spezifikationen	
Nennleistung (8 / 4 Ω RMS)	70W / 100W
Frequenzgang	5 Hz-100 kHz
Klirrfaktor	0,02 %
Dämpfungsfaktor	100
Eingangsempfindlichkeit: Phono-MM	1,4mV / 47 kΩ
Rauschspannungsabstand: Phono-MM / MC	87 dB / Nein
Eingangsempfindlichkeit: High level	185 mV / 16 kΩ
Rauschspannungsabstand: High level	116 dB (2V input)
Eingangsempfindlichkeit: Power Amp Direct In	1,5V / 15 kΩ
Rauschspannungsabstand: Power Amp Direct In	125 dB
Höhenreglung	± 10 dB bei 15 kHz
Bassreglung	± 10 dB bei 50 Hz
Allgemein	
Verfügbare Farben	Schwarz, Silber-Gold
Metall Frontplatte	Ja
Stromverbrauch	220 W
Stromverbrauch im Standby	0,3 W
Automatische Abschaltung	Ja
Kaltgeäte-Netzbuchse	Ja
Fernbedienung	RC003PMND
Abmessungen (B × T × H)	442 × 431 × 130 mm
Gewicht	14,2 kg
Abmessungen mit Verpackung (B × T × H)	527 × 517 × 255 mm
Gewicht mit Verpackung (inkl. Produkt)	17,5 kg
EAN	
EU Schwarz	MODEL50/N1B 0747192141134
EU Silber-Gold	MODEL50/N1SG 0747192141141

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

www.marantz.com

