marantz®

NR1609

KOMPAKTER 7.2-KANAL-AV-RECEIVER MIT 3D AUDIO UND HEOS MULTIROOM-TECHNOLOGY

Der Marantz NR1609 7.2-Kanal AV-Receiver verliert trotz der kompakten Bauweise keine Leistung und unterstützt immersiven, objektbasierten Klang und die neuesten HDMI-Eigenschaften. Genießen Sie Filme mit dreidimensionalem Sound über Dolby Atmos, DTS:X und DTS Virtual:X, und schauen Sie Ihre Lieblingsfilme und Sendungen in 4K 60Hz Video, 4:4:4- Farbauflösung, BT.2020, HDR und Dolby Vision. Genießen Sie Ihre Lieblings-Musikdienste über Bluetooth, Apple AirPlay oder die HEOS App. Steuern Sie den NR1609 per Amazon Alexa-Sprachsteuerung - laden Sie die HEOS Home Entertainment Skill runter und bitten Sie Alexa, Musik abzuspielen, zu pausieren oder abzuschalten, wechseln Sie die Eingänge für Ihre verschiedenen Media Player, erhöhen Sie die Lautstärke und vieles mehr.

Highlights	Ihre Vorteile
Kompakter 7.2-Kanal-AV-Recevier mit 90W pro Kanal	Ausreichende Leistung, um mittelgroße Räume mit dem bewährten Marantz Klang zu beschallen
Dolby Atmos (bis zu 5.1.2), DTS:X und DTS:Virtual X	Realistischer 3D-Sound mit Überkopfeffekten
AirPlay, Bluetooth, Internetradio, Spotify Connect, Amazon Music, Deezer, Tidal, Napster, SoundCloud, Netzwerk-Audio-Streaming	Zugriff auf nahezu alle Online-Musikquellen
Kompatibel mit der Amazon Alexa-Sprachsteuerung	Online Musikdienste komfortabel per Sprachsteuerung bedienen
WLAN mit Dual Band-Unterstützung 2,4 GHz / 5 GHz sowie Bluetooth integriert	Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher WLAN-Dichte
4K/60 Hz Full-Rate-Passthrough, 4:4:4-Farbauflösung, HDR und BT.2020, plus Dolby Vision Kompatibilität und Hybrid Log Gamma (HLG; über zukünftiges Firmware-Update)	Zukunftssicherheit durch Unterstützung für den neuesten HDMI-Standard
8 HDMI-Eingänge (einer davon vorn) mit voller HDCP 2.2-Unterstützung	Zahlreiche Eingänge für Blu-ray-Player, Spielekonsolen und mehr
Unterstützung für DSD (2,8/5,6MHz), FLAC, ALAC und WAV	High-Resolution-Audiostreaming, auch mit Gapless-Wiedergabe
Audyssey MultEQ, Dynamic Volume und Dynamic EQ	Perfekte Raumakustikkorrektur
Integrierter Phono-Eingang, um Ihren Plattenspieler direkt anzuschließen	Genießen Sie Ihre Vinyl-Kollektion genau so, wie der Künstler es beabsichtigt
Farblich markierte Lautsprecher-Anschlüsse, Setup-Assistent, Marantz AVR Remote App	Reibungslose Installation, Einrichtung und Bedienung
Intelligenter Eco-Modus mit drei Einstellungen (Ein/Aus/Automatik)	Energiesparfunktionen ohne Abstriche bei der Leistung

because music matters

marantz®

NR1609

KOMPAKTER 7.2-KANAL-AV-RECEIVER MIT 3D AUDIO UND HEOS MULTIROOM-TECHNOLOGY

AUSSTATTUNG	NR1609
MEHRKANAL SURROUND	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X / DTS:Virtual X	• / • / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Mehrkanal Stereo	•
Compressed Audio Aufwertung: MDAX2	•
Audyssey	MultEQ
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Audyssey MultEQ Editor App Unterstützung	•
NETZWERK / QUELLEN	
Netzwerk-Audio-Streaming	•
HEOS Multiroom-Technologie integriert	•
Sprachsteuerung	Funktioniert mit Amazon Alexa *
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD Streaming	• (2.8 MHz / 5.6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Gapless-Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay Audio-Streaming	•
Internetradio (TuneIn)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Amazon Music, Soundcloud	• / • / • / • / • / •
Kompatibel mit Remote-App für Smartphones	Android/iOS
Ethernet / WLAN	• / • (Dual Antenne / dual band)
Netzwerk: (IP-Steuerung / Update)	• / •
Vordereingänge: HDMI / USB	• / •
USB Audio	•
UKW / MW Radio	• / •
Bluetooth	•
HDMI	
4K 60Hz 4:4:4 Auflösung / HDCP 2.2	• / •
Dolby Vision kompatibel / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / •
HDMI Passthrough im Standby	•
3D Video Passthrough	•
Videoverarbeitung und -skalierung	1080p, 4K 30/25/24Hz

* Nicht in allen Ländern verfügbar.

EINGÄNGE / AUSGÄNGE	
VIDEO	
Composite In / Out	3 / 1
Component In / Out	2 / 1
HDMI In / Out	7+1 / 1
AUDIO	
Analog In / Out	3 / 0
Phono In	1
Digital optisch In	1
Digital koaxial In	1
Mehrkanal Pre Out	• (2.2)
Audio-Zone Pre Out	•
Subwoofer Out	2
SPEZIFIKATIONEN	
Anzahl der Endstufen	7
Leistung pro Kanal	
6 Ohm, 1 kHz, 1%, 1 Kanal	90 W
6 Ohm, 1 kHz. 0,7%, 2 Kanäle	70 W
8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08%, 2 Kanäle	50 W
Signal-/Rauschabstand	98 dB
MERKMALE	
Verfügbar in Schwarz / Silber-Gold	• / •
Systemfernbedienung	RC035SR
Leistungsaufnahme in Watt	250
Leistungsaufnahme ohne Ton (ECO ...an/aus) in Watt	30 / 40
Leistungsaufnahme im Standby in Watt	0,2 (mit CEC 0,5)
Abmessungen (B x T x H) in mm	440 x 376 x 105
Gewicht in kg	8,3

EAN			
EU	NR1609/N1B	4951035065228	Schwarz
	NR1609/N1SG	4951035065235	Silber-Gold

D&M Germany GmbH
A Division of Sound United
An der Kleinbahn 18
41334 Nettetal
Deutschland

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol" sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.